

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornica-ups-pelny-sinus-400w-zasilacz-awaryjny-p-1180.html>



Przetwornica UPS pełny sinus 400W, zasilacz awaryjny

Dostępność

✖ Niedostępny

Opis produktu

Przetwornica UPS 400W z wbudowanym automatycznym mikroprocesorowym prostownikiem - ładowarką akumulatora.
Pełna sinusoida - idealna do sirników.

Współpracuje z akumulatorami żelowymi i AGM

W skład zestawu wchodzi:

1. Inwerter UPS INV 400W 12V
2. Kable podłączeniowe
3. Instrukcja , Gwarancja

Przetwornica ta doskonale nadaje się do awaryjnego podtrzymywania zasilania 230V w razie zaniku napięcia w sieci w systemach instalacji solarnych, centralnego ogrzewania, piecach gazowych, kominkach z płaszczykiem wodnym, komputerach, elektronarzędziach itp.
Można zastosować w samochodzie do zasilania laptopa, gołejki, telewizora, wentylacji i innych urządzeń na 230V. Wtedy urządzenie działa jako normalna przetwornica.

Zasilacz awaryjny przeznaczony do zasilania napięciem znamionowym 230 VAC i mocy do 400W
Z uwagi na pełny SINUS mogą być zasilane wszelkie urządzenia.

Zastosowanie:

- pompy centralnego ogrzewania
- pompy indukcyjne
- pompy w instalacjach kominkowych i solarnych
- urządzenia automatyki i komputery
- inne urządzeń o mocy zasilania do 400W (700W w szczycie)

CZYSTY SINUSOIDALNY przebieg napięcia wyjściowego (zasilającego odbiory) urządzenie zapewnia stabilną pracę odbiorów i brak efektu przegrzewania się odbiorów indukcyjnych takich jak pompy czy wentylatory. Wraz z akumulatorem 12V stanowi kompletne urządzenie zasilania gwarantowanego 230 VAC. Zespół wyposażony jest w układ zabezpieczenia baterii przed całkowitym rozładowaniem. Układ ten zabezpiecza użyty akumulator przed uszkodzeniem w wyniku całkowitego ponadnormatywnego rozładowania.

Moc: 400W

Napięcie zasilania : 12V DC - akumulator (agm, gel,)

Zakres napięcia wejściowego: 80 ~ 290Vac (+-7Vac)

Częstotliwość wejściowa: 47 ~ 65Hz

Zakres napięcia wyjściowego (tryb AC): 80 ~ 290Vac (+ - 7Vac)

Zakres napięcia wyjściowego (tryb baterii): 230Vac (+ - 10Vac)

Częstotliwość wyjściowa (tryb baterii): 50/60Hz

Prąd ładowania akumulatora: do 7A

Kształt napięcia wyjściowego (tryb baterii): sinusoida

Alarm przeciążenia w trybie sieciowym: 400 + - 50W

Waga. 7 kg

Rozmiar: 320x293x143mm

Urządzenie wymaga podłączenia zewnętrznego akumulatora, współpracuje ze wszelkimi rodzajami takimi jak Agm , Gel .
Zalecana pojemność akumulatora od 17 do 150Ah.

*Dokładne dane parametrów ładowania, należy dobrać według specyfikacji technicznej ładowanego akumulatora.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.