

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/przetwornica-ups-volt-polska-sinus-pro-1000e-pelny-sinus-1000w-p-2036.html>



Przetwornica UPS VOLT POLSKA SINUS-PRO 1000E pełny sinus 1000W

Cena brutto	940,00 zł
Cena netto	764,23 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Volt Polska

Opis produktu

PRZETWORNICA VOLT SINUS PRO-1000E



Zasilacz awaryjny sinusPRO 1000 E 12V jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych.


Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
 1. **Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Przełącznika awaryjnego typu UPS**
 3. **Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)**
 4. **Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

Co wyróżnia zasilacz awaryjny sinusPRO 1000 E 12V na tle innych urządzeń?

- Zasilacz awaryjny typu czysty **SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).


Przetwornica wyposażona w czytelny kolorowy wyświetlacz



czytelny wyświetlacz informujący m.in. o stopniu obciążenia przetwornicy, poziomie naładowania akumulatorów, o wartości napięcia wejściowego i wyjściowego, przeciążeniu przetwornicy, zbyt niskim i zbyt wysokim napięciu

sieciowym.

Przetwornica z PEŁNYM SINUSEM



Przetwornice Serii SINUS PRO wytwarzają na wyjściu napięcie przemienné o przebiegu sinusoidalnym, czyli identyczny jak w sieci energetycznej.

DANE TECHNICZNE

- Moc całkowita (chwilowa):1000VA
- Moc stała:700W
- Napięcie wejściowe:170-270VAC
- Napięcie wyjściowe:230VAC $\pm$ 1% w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
- Napięcie akumulatora:12VDC
- Napięcie ładowania (sieć):13,8V $\pm$ 0,5V
- Maks. prąd ładowania:10A
- Sprawność:ponad 92%
- Częstotliwość:50/60Hz $\pm$ 1Hz
- Przebieg napięcia:Sinusoidalny
- Zabezpieczenia pełne:Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
- Temperatura pracy:0-40°C
- Wymiary:146x338x170mm
- Waga:6,4kg

GWARANCJA PRODUCENTA 2 LATA

Orientacyjny czas pracy na akumulatorze*:

-	50W	100W	180W	270W
18Ah	4 godz.	2 godz.	1 godz. 10min.	45 min.
33Ah	7 godz. 15min.	3 godz. 45min.	2 godz.	1 godz. 20 min.
40Ah	9 godz.	4 godz. 30min.	2 godz. 35 min.	1 godz. 45 min.
55Ah	12 godz. 15min.	6 godz. 7min.	3 godz. 30 min.	2 godz. 20min.
70Ah	14 godz. 30min.	7 godz. 15min.	4 godz. 10 min.	2 godz. 45 min.

-	50W	100W	180W	270W
100Ah	22 godz. 15min.	11 godz. 7min.	6 godz. 30 min.	4godz. 20 min

*Czas pracy zależy od wydajności i stanu akumulatora. Może znacząco różnić się od przybliżonych wartości w tabeli.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.